

FICHE PRODUIT — SYSTÈME UHF

Transmetteur sans fil

OP-8TH

L'émetteur portable OP-8TH est un microphone électret utilisé pour diffuser un signal audio sans fil, il peut être utilisé dans une multitude d'applications mobiles. L'OP-8TH est idéal pour les salles de conférence, les événements extérieurs, les applications de microphone sans fil, les salles de classe, les formations ou pour un usage personnel, dans tout environnement où vous devez amplifier le son et où vous n'avez pas la possibilité d'installer un système.



Fréquence UHF PLL	863—865 MHz
Canaux	16
Sortie RF	10 mW
Stabilité	+/- 10 KHz
Affichage canaux	Affichage LCD
Contrôles	On/Off, sélection canal, mute
Réponses de fréquences	40-16 500Hz
Alimentation	2 LR6
Autonomie	Environ 20H

Tel: 09.81.24.00.06

Mail: contact@audiofils.comwww.audiofils.com